

DISQ 80

Prise encastrée - sortie de câble, cordon 0,5 m Wieland - aluminium brossé



Une solution compacte d'électrification intégrée au mobilier. Le Disq 80 réunit une prise 2P+T, un chargeur USB A+C 15 W et une sortie de câble dans un perçage standard de 79 mm. Sa finition aluminium brossé s'intègre avec discrétion aux espaces de travail contemporains.

Les points essentiels

COLORIS

Anneau aluminium brossé
Modules noirs

INSTALLATION

Pose encastrée
Perçage Ø 79 mm

MATÉRIAUX

Anneau aluminium
Corps polycarbonate

Configuration

Fonction	Caractéristique
Prise de courant	1 × 2P+T franco-belge - 16 A / 250 V~
Recharge USB	1 × USB-A + 1 × USB-C - puissance totale 15 W
Fonction complémentaire	Sortie de câble intégrée
Alimentation	Cordon 0,5 m avec connecteur Wieland® GST18i3
Référence Legrand	6 547 08F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation	Encastrée dans le mobilier ; ne pas installer au sol
Perçage	Ø 79 mm ; bague de fixation fournie
Dimensions principales	Hauteur 115 mm ; diamètre extérieur 105 mm ; profondeur d'encastrement 109 mm
Mobilier compatible	Épaisseur 10 à 40 mm
Protection	IP20 - résistance aux chocs IK07
Puissance prise	16 A - 250 V~ - 3680 W max. - 50/60 Hz
Chargeur USB	Entrée 100-240 V ; sortie 5 V / 3 A ; 15 W
Câble	H05VV-F 3G 1,5 mm²
Températures	Utilisation : -5 à +35 °C ; stockage : -10 à +70 °C
Conformité	NF C 61-314, IEC 60884-1 ; chargeur USB IEC 62368-1

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Le produit s'insère dans un perçage circulaire de 79 mm et se bloque par sa bague de fixation. Pour les raccordements Wieland®, utiliser le boîtier de protection adapté. Nettoyer uniquement avec un chiffon doux, sans produit abrasif ni détergent.

DOCUMENTATION CONSERVÉE SUR LA PAGE PRODUIT

La vidéo d'installation Legrand et la notice de mise en œuvre restent accessibles sur la page produit Elektroline. Cette fiche de synthèse ne les remplace pas.

Source technique : fiche Legrand F03326FR/02 et notice LE11975AA-03. Les caractéristiques indiquées correspondent à la référence 6 547 08F ; vérifier la référence commandée avant installation.