

MULTILINK

Horizontal - 2 prises + USB-A+C - noir



Solution bloc multilink équipée pour intégrer l'alimentation électrique et la connectique directement dans le mobilier. Cette version comprend 2 prises 2p+t + chargeur usb-a et usb-c 15 w.

Les points essentiels

COLORIS

Noir

INSTALLATION

Pose encastrée
Fixation par 4 vis

MATÉRIAUX

Corps aluminium
Embouts plastique

Configuration

Fonction	Caractéristique
Type de produit	Bloc Multilink équipé
Capacité	6 modules Mosaic
Équipement	2 prises 2P+T + chargeur USB-A et USB-C 15 W
Finition	Noir
Référence Legrand	6 547 74

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation	À encastrer dans le mobilier ou la cloison selon la version. Fixation par quatre vis ; respecter la découpe indiquée dans la notice Legrand.
Dimensions principales	Longueur 226 mm ; largeur 80 mm ; hauteur 69 mm
Profondeur d'encastrement	67 mm
Capacité	6 modules Mosaic
Équipement	2 prises 2P+T + chargeur USB-A et USB-C 15 W
Matériau	Aluminium
Finition	Noir
Protection	IP20 ; résistance aux chocs IK07
Températures	Utilisation : -5 à +35 °C ; stockage : -10 à +70 °C
Conformité	Sans halogène ; RoHS et REACH

INSTALLATION ET ENTRETIEN

À encastrer dans le mobilier ou la cloison selon la version. Fixation par quatre vis ; respecter la découpe indiquée dans la notice Legrand.

DOCUMENTATION CONSERVÉE SUR LA PAGE PRODUIT

La vidéo d'installation Legrand et la notice de mise en œuvre restent accessibles sur la page produit Elektroline. Cette fiche de synthèse ne les remplace pas.

Source technique : documentation officielle Legrand Incara Multilink, fiche F03361FR-04 et notice LE12608AA-03. Caractéristiques correspondant à la référence 6 547 74.