

POP-UP

3 prises 2P+T + chargeur USB-A+C 15 W - inox



Bloc escamotable équipé pour intégrer l'alimentation électrique directement dans le mobilier. Cette version 8 modules comprend 3 prises 2p+t surface + chargeur usb-a et usb-c 15 w.

Les points essentiels

COLORIS

Inox brossé

INSTALLATION

Pose encastrée
Kit de montage fourni

MATÉRIAUX

Structure métallique
Corps technique

Configuration

Fonction	Caractéristique
Type de produit	Bloc POP-UP équipé
Capacité	8 modules Mosaic
Équipement	3 prises 2P+T Surface + chargeur USB-A et USB-C 15 W
Finition	Inox brossé
Référence Legrand	6 548 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation	Encastrée dans le mobilier ; kit de montage fourni
Dimensions principales	Longueur 235,6 mm ; largeur 123,5 mm ; hauteur apparente 5,2 mm
Profondeur d'encastrement	74,5 mm
Capacité	8 modules Mosaic
Équipement	3 prises 2P+T Surface + chargeur USB-A et USB-C 15 W
Matériau	Aluminium
Finition	Inox brossé
Protection	IP20 ; résistance aux chocs IK07
Températures	Utilisation : -10 à +70 °C ; stockage : -5 à +35 °C
Conformité	Sans halogène ; RoHS et REACH

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Réaliser la découpe adaptée dans le mobilier, fixer le cadre de montage puis insérer et verrouiller le bloc POP-UP. L'ouverture s'effectue par simple pression sur le couvercle.

DOCUMENTATION CONSERVÉE SUR LA PAGE PRODUIT

La vidéo d'installation Legrand et la notice de mise en œuvre restent accessibles sur la page produit Elektroline. Cette fiche de synthèse ne les remplace pas.

Source technique : documentation officielle Legrand Incara POP-UP et notice de découpe LE13931. Caractéristiques correspondant à la référence 6 548 20.